



Daten und Informationen zu dem im Lieferumfang von LUNA-LED-IO enthaltenen Teilen. (Länge bis 6 m)

LIEFERUMFANG DER LUNA-LED-IO BAUGRUPPE FÜR BAUSEITIGE INSTALLATION:

- LED Band 24V (eingebaut)
- Schaltnetzteil 24 VDC (lose)
- Somfy Lighting Receiver io (lose)

Funkhandsender Situo 5 Variation A/M io (EMPFÖHLER FUNKHANDSENDER NICHT IN DER BAUGRUPPE ENTHALTEN)

LED-SCHALTNETZTEIL	SOMFY LIGHTING RECEIVER IO	LED BAND
		
24 VDC / 3,75 A	230 V ~ 50Hz	24 VDC
90 W	bis max. 500 W	14,4 W
IP 67	IP 55	IP 66
- 40 C° bis + 85 C°	- 20 C° bis + 60 C°	Farbtemperatur: 4200 K, neutralweiß
Länge: 171 mm	Länge: 92 mm	
Breite: 63 mm	Breite: 43 mm	Breite: 10 mm
Höhe: 37,5 mm	Höhe: 28 mm	
Die Netzteile der PWM-90-Serie verfügen über einen 90 W Single Output und eine integrierte aktive PFC-Funktion. Die Eingangsspannungsbereich beträgt 90 bis 305 V AC. Mit einer sehr kurzen Startzeit von <500 ms sehr energiesparend und umweltfreundliche Beleuchtung.	Der Lighting receiver Variation io ist ein mit der Radio Technology io -homecontrol ausgestatteter Funkempfänger. Er gestattet die Steuerung von LED mit einem dimmbaren Trafo und 1-10V Steuersignaleingang über einen Somfy io-homcontrol Funksender.	Trennstelle: alle 100mm, UV-stabiler Verguss aus Silikon. Perfektes Dimmverhalten mit PWM (Pulsweiten) modulierter Spannungszufuhr von einem geeigneten Sequenzer, Dimmkaktor oder Transformator

ALLGEMEINE HINWEISE

Mit Herausgabe dieser Unterlagen/Version verlieren alle früheren entsprechenden Unterlagen ihre Gültigkeit. Die Anleitung, Zeichnungen und die Dokumentation sind vollständiges Eigentum von der Firma VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH und dürfen weder teilweise oder ganz kopiert oder reproduziert werden. Technische Änderungen und Druckfehler behalten wir uns vor. Es gelten ausnahmslos die Verkaufs- und Lieferbedingungen von VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH. (aktuelle Fassung unter www.valetta.at)

FRAGEN

Sollten noch Fragen zur Montage oder der Bedienung dieses Produktes haben, kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten VALETTA Fachhändler.

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH

UNTERNEHMENSZENTRALE

Salzburger Straße 199, A-4030 Linz

T. +43 (0)732 / 38 80 - 0

F. +43 (0)732 / 38 80 - 22

office@valetta.at

WWW.VALETTA.AT